

ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ

2 ΚΑΝΑΛΙΑ VRC2 ΕΩΣ 250 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Πρόκειται για έναν εύκολο στην εγκατάσταση δέκτη, που επαρκεί μία μόνο εντολή για την λειτουργία του αυτοματισμού. Ο δέκτης είναι κατάλληλος για μηχανισμούς ελέγχου θυρών, ρολών καθώς και συστημάτων συναγερμού, μπουτόν πανικού (Personal Security), οικιακούς αυτοματισμούς (Γκαραζόπορτες, φώτα, τέντες, παράθυρα, αυτόματο πότισμα car alarm κ.α.) Τροφοδοτείται με 12 ή 24 Volt AC ή DC.

Ο δέκτης μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 250 συνολικά τηλεχειριστήρια keeloq 64 bit ή με σταθερό κωδικό.

Το τηλεχειριστήριο εκτός από πομπός είναι και δέκτης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να το προγραμματιστεί από άλλα ίδιου τύπου Remote Control. Επίσης μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί βάζοντας μόνο του έναν τυχαίο κωδικό σε όποιο μπουτόν θέλουμε. Συνολικά μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί ή να προγραμματίσει μέχρι και 3 διαφορετικούς κωδικούς. Δηλαδή ένα κωδικό για κάθε πλήκτρο. Είναι μικρό σε μέγεθος, πρακτικό στη χρήση και διαθέτει κρίκο για προσθήκη σε κλειδιά.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 250 τηλεχειριστήρια
- Συχνότητα λειτουργίας 433.95 MHz / Bandwidth 420 KHz .
- Ευαισθησία -117dBm
- Τάση τροφοδοσίας 12-24 VAC/DC.
- 1-2 έξοδο relay N.O./N.C. -1A/24VDC
- Επιλογή λειτουργίας μπουτόν ή συγκράτησης.
- Τεχνολογία SMD / CE Compliance.
- Διαστάσεις: 75X90X30mm.

ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ 1 & 2 ΚΑΝΑΛΙΑ (VRC1 & VRC2) ΕΩΣ 250 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ



VRC1: 5205308223686



VRC2: 5205308223679

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 433mhz 3 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ



5205308223693

